

WS-256 Kablosuz Kapı Manyetiği Kullanım Kılavuzu

1.Bu ürün, kapı ve pencerelerin açılıp kapanma durumlarını veya iki nesne arasındaki göreceli hareketi tespit etmek için her türlü kapıda, pencerede ve kasalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Evlerde, bankalarda, müzelerde, hapishanelerde, okullarda, ofislerde, baz istasyonlarında ve diğer yerlerde kapı ve pencere tespiti için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca kasa ve sabit nesnelerin tespitinde de kullanılabilir.

2. Ürünün Ana Fonksiyonları

- 1.Uzun Bekleme Süresi: 1 adet CR123A pil ile 3-5 yıl arasında sürekli çalışma imkanı.
- 2.Sabotaj Önleme Fonksiyonu: Kapağı açıldığında veya montaj yüzeyi hareket ettirildiğinde ana cihaz alarmı tetikler.
- 3.Düşük Pil Göstergesi ve Rapor Fonksiyonu.
- 4.Kapı ve Pencere Açılma Uyarısı (isteğe bağlı fonksiyon).
- 5.Kolay Montaj: Klipsli tasarım sayesinde pil değişimi ve cihaz ayarı kolaydır.

6.Montaj Yöntemi: 3M yapıştırıcı veya vidalar kullanılarak sabitlenebilir.

3. Product diagram

Gösterge ışığı	Durum
2 saniye boyunca aktif	Alarm verir
30 sn de bir aktif	Düşük pil



4. Kurulum ve Çalıştırma Talimatları

- 1.Üst ve alt kapağı açın, pil kutuplarına dikkat ederek pili yerleştirin.
- 2.Pil takıldıktan sonra sabotaj anahtarını tetikleyin. Kapı sensör göstergesi yanıyorsa pil doğru takılmıştır.
- 3.Arka kapağı ve manyetiği, 3M yapıştırıcı veya vidalarla montaj yüzeyine sabitleyin. 3M yapıştırıcı kullanıyorsanız, yüzeyi temiz bir bezle silin ve kurumasını bekleyin.
- 4.Üst kapağı kapatın, vidaları sıkın ve montajı tamamlayın.

5.Kurulum tamamlandıktan sonra kapıyı veya pencereyi açarak alarm fonksiyonunu test edin. Kırmızı ışık 2 saniye yanarsa cihaz düzgün çalışıyor demektir. Aksi takdirde, manyetik parça ile sensör arasındaki mesafeyi azaltarak yeniden deneyin.

Not: Manyetik parça ile sensör arasındaki mesafenin 15 mm'den az olması önerilir.

5. Teknik Parametreler

- * Voltaj: DC3V (1 adet CR123A pil)
- * Statik Akım: 5uA
- * Gönderim Akımı: 15mA
- * Çalışma Sıcaklığı: -10 ~ +55°C
- * Çalışma Nem Oranı: %95'ten az
- * Montaj Yöntemi: Duvara monte
- * Tespit Aralığı: 20mm
- * Ana Gövde Boyutları: 92.4 x 21.3 x 20.7 mm
- * Manyetik Parça Boyutları: 92.4 x 13.1 x 17.4 mm

6. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- 1.Ürün düşük güç tüketimi sağlayan bir tasarıma sahiptir. Cihazı yeniden başlatmak için gücü 20 saniye boyunca kapatıp yeniden açın.
- 2.Arka kapağı kapatırken talimatlara uyun, zorlamadan kaçının.
- 3.Metal kapılar ve pencereler, manyetik sinyali ve iletişim sinyalini etkileyebilir. Kullanırken dikkatli olun.
- 4.Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pili çıkarın.