

dayline

CN-DL-101

4MP ift Lensli PTZ Kamera

Kurulu ve kullanımı kolay Wifi kamera size net grnt saęlar.



rn zellikleri

- Kurulumu ve kullanımı kolay
- Net ve przsz video tarama; Aęın yeteneklerine tam anlamıyla yer veren akıllı iletim
- evrimii aygıt yazılımı ykseltmesi ve iřlevlerin ve deneyimin eřzamanlı gncellenmesi
- İki ynl sesli interkom destekler; yankıyı ortadan kaldırır; grlty bastırır
- Android ile uyumlu; IOS akıllı terminali ile desteklenen uzaktan gerek zamanlı izleme
- Net grnt kalitesi iin 4MP yksek znrlk
- Kızıltesi lamba ve beyaz ışık kaynaęı ieren gece grř iin aydınlatma (gece grř mesafesi; 20M)
- Beyaz LED (10 adet beyaz ışık 1W) mesafe 15M
- 2.4 Kablosuz Wifi destekler
- Bulut depolama, Mikro SD kart (128 GB'a kadar) ve cep telefonu video kaydı destekler
- QR kodu akıllı baęlantı ve aę tahsisi destekler
- İnsan kontur tespiti, aktivite alanı destekler
- IP66 Kolay kurulum:

TEKNİK ÖZELLİKLER

DL-101

| | |
|------------------------------|--|
| Görüntü Sensör | 1/2.8" Görüntü Sensörü (2 adet) |
| Lens | 4MP Çift Lens |
| Açı | 4.0 mm+8mm |
| Min. Aydınlatma | 0.001 Lux |
| Ses G/Ç | Çift yönlü sesli interkom (Dahili Mikrofon ve Hoparlör) |
| Ses Sıkı tırma | AAC |
| APP İletim Sistemi | Android,IOS |
| Görüntü Çözünürlü ü | 2MP+2MP |
| Beyaz I ık | 15 metre etkili mesafe |
| Gece Görü Mesafesi | Orta güçlü kızılötesi lamba (850nm dalga boyunda) / 20M ı nılama mesafeli |
| W F | 2.4 Ghz |
| PIR Algılama Mesafesi | 0-12 Metre |
| Uyandırma | PIR vücut indüksiyon uyandırma ve uzaktan uyandırma |
| Analiz | PIR ve İnsan Algılama |
| Pan-Tilt | H (yatay) 350°; V (dikey) 90° |
| Alarm Metodu | Mobil APP ile alarm itme, beyaz ı ık yanıp sönme ve alarm sesi |
| Kurulum | Barkod ve AP Modu |
| Video Kayıt | Alarm tetiklemeli kayıt ve manuel kayıt |
| Video Depolama | Bulut depolama, yerel Mikro SD kart ve cep telefonu belle i |
| Sinyal gürültü oranı | 52dB |
| Ki i Takibi | Var |
| Güç | 15W |
| Arj Voltajı | DC 12V 1.2A |
| Koruma | IP66 toz ve su geçirmez. Yüksek sıcaklıklarda a ırı akım/de arj/ arj/kısa devre koruması |
| SD Kart | 1 Mikro SD (128GB'a kadar) |
| Tu lar | 1 yeniden ba latma tu u ve 1 açma/kapama tu u |
| Çalı ma Ortamı | -20° ~ +60°C |
| Boyutlar / A ırlık | - |
| Standart Garanti | 2 Yıl |

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

